
















SCANGRIP®
UV CURING

NOVA-UV S

03.5802/03.5802AU/03.5802UK/03.5802US



*go to scangrip.com to register

 UV LED	 6cm distance Curing diameter: ø10cm Min. irradiance: >35mW/cm² Center irradiance: 70mW/cm²	 16cm distance Curing diameter: ø25cm Min. irradiance: >6mW/cm² Center irradiance: 12mW/cm²	 Curing area: 75cm² @ 6cm 490cm² @ 16cm	 UV peak wavelength 395-400nm
 3.7V/5400 mAh Li-Ion	 1.5h (1 minute timer)	 3.5h	 -10° to +40° C	 IK07
 IP30	 163x63x163 mm	 879 g	 Above specifications apply to the work light only Incl. CHARGER Input: 100-240V AC 50/60Hz Output: 5V DC 2A  <small>Work light specifications</small>	

NL NOVA-UV S

BATTERIJTIPS / WAARSCHUWING

- Kijk niet in de lamp terwijl ze brandt
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur
- Vervang de batterij altijd door een originele batterij van SCANGRIP
- Bewaar de batterij niet leeg, omdat de batterij anders NIET MEER kan worden opgeladen
- De lichtpeer van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de peer is uitgebrand, moet de hele lamp worden vervangen
- De lichtarmatuur is uitsluitend geschikt voor directe montage op niet-brandbare oppervlakken
- Uitsluitend binnen opladen

Powerbank

- Ingebouwde powerbank met USB-uitgang voor het opladen van mobiele apparaten
- Uitgangsspanning: 5 V, 2 A
- Vermogen: 5400 mAh

Use

- Zet het display aan door op de aan/uit-knop te drukken
- Pas de uithardingstijd aan door op "+" en "-" te drukken
- Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om te beginnen met de uitharding. De TIMER-leds geven de resterende uithardingstijd aan.
- De resterende looptijd wordt aangegeven door "MIN"-leds terwijl de lamp is ingeschakeld.



Afgedankte elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Lever in bij een afvalinzamelstation. Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies inzake recycling

- Voordat het apparaat wordt verschroot, moet de batterij uit het apparaat worden verwijderd
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd
- Voer de batterij veilig af

VOORZICHTIG - RISICOGROEP 2

Mogelijk gevaarlijke optische straling uitgezonden door dit product. Kijk niet in de lamp terwijl ze brandt. Dit kan schadelijk zijn voor het oog.



RISK GROUP 2

WAARSCHUWING - Brandgevaar - minimumafstand van 0,1 m tot verlichte voorwerpen

